

Link do produktu: <http://cyfrowe24.com/multimetr-ab-6900-p-465.html>

## MULTIMETR AB-6900

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>175,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>142,28 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>MULTIMETR AB-6900</b> |
| Kod producenta   | <b>AB-6900</b>           |
| Producent        | <b>ABATRONIC</b>         |

### Opis produktu

Multimetr AB-6900

Miernik służący do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz sprawdzenia prostych elementów elektronicznych.

Zastosowanie:

Pomiar napięć, prądów, temperatury, pojemności i częstotliwości oraz sprawdzenie izolacji wraz ze sprawdzeniem ciągłości przewodów z sygnalizacją akustyczną. Przede wszystkim do zastosowań stacjonarnych, warsztatowych itp.

Miernik przeznaczony dla:

służby remontowych i eksploatacyjnych,  
pracowników serwisowych,  
użytku domowego.  
dla elektroników

Specyfikacja przyrządu:

1. Maksymalne wartości mierzonych napięć:

- napięcie przemienne - 1000 V,
- napięcie stałe - 750 V

2. Polaryzacja: automatyczna, ( - ) przy odwrotnej polaryzacji

3. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
4. Włączenie / wyłączenie sygnału akustycznego przy sprawdzaniu ciągłości,
5. Zatrzymanie pomiaru,
6. Sygnalizacja rozładowania baterii &bdquo BAT &bdquo
7. Automatyczne wyłączenie się przyrządu po 15min. nieaktywności,
8. Wyświetlacz cyfrowy w zakresie czterech cyfr np. 1999 o wysokości 3-1/2,
9. Zasilanie przyrządu: dwie standardowe baterie 1,5 V typu R6, alkaliczne
10. Warunki pracy: 0oC - 50oC oraz poniżej 70% wilgotności względnej,
11. Wymiary: 189 (H) x 91 (W) x 31,5 (D) mm
12. Waga 445 g z bateriami
13. Miękka osłona od uszkodzeń mechanicznych pozwala na ustawienie przyrządu pod kątem ok. 30°

Parametry pomiarów:

1. Pomiar napięcia przemiennego w 5-ciu zakresach:

automatyczny wybór - do 400,0 mV, 4,0 V, 40,0 V, 400,0 V, 1000 V

2. Pomiar napięcia stałego w 5-ciu zakresach:

automatyczny wybór: - do 400,0 mV, 4,0 V, 40,0 V, 400,0 V, 750 V,

3. Pomiar prądu przemiennego w 5-ciu zakresach:

automatyczny wybór: - do 400,0 μ A, 4000 μ A, 40,0 mA, 400,0 mA, 10 A,

4. Pomiar prądu stałego w 5-ciu zakresach:

automatyczny wybór: - do 400,0  $\mu$  A, 4000  $\mu$  A, 40,0 mA, 400,0 mA, 10 A

5. Pomiar rezystancji w 6-ciu zakresach:

automatyczny wybór: do 400,0  $\Omega$ , 4,0 k $\Omega$ , 40,0 k $\Omega$ , 400,0 k $\Omega$ , 4,0 M $\Omega$ , 40,0 M $\Omega$

6. Pomiar pojemności w 6-ciu zakresach:

automatyczny wybór: - do 4,0 nF 40,0 nF 400,0 nF 4,0  $\mu$ F 40,0  $\mu$ F 200,0  $\mu$ F

7. Pomiar częstotliwości w 7-u zakresach:

automatyczny wybór: - do 9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz 999,9 kHz

9,999 MHz

8. Pomiar temperatury: - 20 $^{\circ}$  C do  $\sim$  + 750 $^{\circ}$  C co 1 $^{\circ}$

9. Test tranzystorów NPN i PNP