

Link do produktu: <http://cyfrowe24.com/miernik-rezystancji-uziemienia-st-5300b-p-16.html>

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA ST-5300B

Cena brutto	530,00 zł
Cena netto	430,89 zł
Cena poprzednia	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ST-5300B
Kod producenta	ST-5300B
Producent	STANDARD INSTRUMENTS CO. LTD

Opis produktu

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA ST-5300B Z 2 PRĘTAMI DO UZIOMÓW

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA

FVAT, Gwar: 1rok

DANE TECHNICZNE:

- Trzy podzakresy pomiarowe rezystancji uziemienia: 20, 200 i 2000 Ω .
- Rozdzielczości wskazania: dla 20 Ω 0,01 Ω ; dla 200 Ω 0,1 Ω ; dla 2000 Ω 1 Ω .
- Pokrętko zerowania przy pomiarze rezystancji uziemienia (0 ADJ)
- Podstawowa dokładność pomiaru $\pm 2\%$.
- Szybkość próbkowania: 2,5 razy/s
- Pomiar napięcia ziemi: do 200 V.
- Pomiar napięcia stałego: do 1000 V z rozdzielczością 1 V.
- Pomiar napięcia przemiennego: do 750 V z rozdzielcz. 1 V (pasmo pomiaru 40-400 Hz)
- Pomiar dużych rezystancji w zakresie do 200 k Ω z rozdzielczością 1 k Ω
- Test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową (na podzakresie 20 Ω)
- Zasilanie 6 x 1,5V AA
- Wskazanie napięcia baterii zasilającej. Automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach.
- Podświetlany wyświetlacz.
- Automatyczne wyłączenie podświetlania po ok. 10 s
- Osłona gumowa
- Wymiary: 200x92x50 mm;
- Waga ok. 700 g (z bateriami)

- kolorystyka : niebiesko-czarny

REZYSTANCJA UZIEMIENIA:

- Podzakres pomiaru.: Rozdzielczość : Dokładność :

20Ω 0,01Ω ±(2% + 10 cyfr):

200Ω 0,1Ω ±(2% + 3 cyfr):

2000Ω 1Ω ±(2% + 3 cyfr):

NAPIĘCIE ZIEMI:

-Zakres pomiaru: Rozdzielczość : Dokładność pomiaru.:

200V 0,1V ±(3% + 3 cyfr):

REZYSTANCJA:

-Zakres: Rozdzielczość: Dokładność:

200kΩ 0,1kΩ ±(1% + 2 cyfr)

- Ochrona przed przeciążeniem: 250V (skuteczne)

NAPIĘCIE STAŁE:

-Zakres.: Rozdzielczość: Dokładność:

1000V 1V ±(0,8% + 3 cyfr)

- Impedancja wejściowa:10MΩ

- Ochrona przed przeciążeniem:1000V (skuteczne)

NAPIĘCIE PRZEMIENNE (40Hz-400Hz) :

- Zakres pomiaru: Rozdzielczość: Dokładność :

750V 1V ±(1,2% + 3 cyfr)

- Impedancja wejściowa:10MΩ

- Ochrona przed przeciążeniem:750V (skuteczne)

W komplecie znajdują się:

miękki neser, 2 uziomy prętowe, komplet przewodów pomiarowych, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

Proszę o przemyślane zakupy.

oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość :<http://www.barjas.sklep.pl/Oswiadczenie.pdf>